Modelo FBS1000-A
Inversor Senoidal de Onda Pura - 1000VA - Automotivo





Ideal para seu veículo mas também uma ótima opção para sua casa, sitio, camping, etc.

Inversor senoidal de onda pura com 1000VAs de potência, ideal para seus eletrodomésticos, equipamentos de informática, sistemas de câmeras, internet e muito mais.

Apesar de ser um equipamento de entrada, de baixo custo, oferece a você o que há de mais moderno no segmento: **sistema inteligente, microprocessado, monitoramento preciso da sua voltagem de trabalho, potência, aquecimento, etc**.

Tudo isso em um gabinete único, com **refrigeração automática e silenciosa**, desenvolvido para **operar 24 horas por dia**, fornecendo energia para você através de baterias, placas solares, geradores eólicos ou a combustão.

- **Inversor Senoidal de Onda Pura**
- **Compatível com células de Chumbo, Litio e LiFePO4**
- **Baixíssimo consumo em standby (aprox. 5 watts)**
- Voltagem de entrada 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc ou 125Vdc (conforme pedido)
- Voltagem de saída 127Vac ou 220Vac / +- 10% (conforme pedido)
- Monofásico
- **Isolado galvanicamente**
- Freqüência de saída 50Hz ou 60Hz / +- 1%
- **Potência de saída 1000VAs**
- Indicação de Bateria baixa
- Indicação de Bateria alta
- Indicação de sobrecarga
- Indicação de superaquecimento
- **Proteção contra curto circuito na saída**
- **Proteção contra inversão de polaridade na entrada**
- Proteção contra superaquecimento
- **Filtro de saída EMI anti interferência**
- Alta eficiência > 85%
- **Refrigeração automática e silenciosa**
- Gabinete metálico com pintura eletrostática
- Índice de Proteção Ip30
- Medidas 32cm x 15cm x 9cm
- Peso 2030g

Veja abaixo o modelo mais adequado a sua necessidade

	FBS1012A-127	FBS1012A-220	FBS1024A-127	FBS1024A-220	FBS1048A-127	FBS1048A-220	FBS1125A-127	FBS1125A-220
Voltagem Nominal	12Vdc	12Vdc	24Vdc	24Vdc	48Vdc	48Vdc	125Vdc	125Vdc
Voltagem Mínima	10,5Vdc	10,5Vdc	21Vdc	21Vdc	42Vdc	42Vdc	100Vdc	100Vdc
Voltagem de Start	11Vdc	11Vdc	23Vdc	23Vdc	46Vdc	46Vdc	110Vdc	110Vdc
Voltagem Máxima	15Vdc	15Vdc	30Vdc	30Vdc	58Vdc	58Vdc	144Vdc	144Vdc
Voltagem Saída	127Vac -+10%	220Vac -+10%	127Vac -+10%	220Vac -+10%	127Vac -+10%	220Vac -+10%	127Vac -+10%	220Vac -+10%
Frequência	60Hz +-1%	60Hz +-1%	60Hz +-1%	60Hz +-1%	60Hz +-1%	60Hz +-1%	60Hz +-1%	60Hz +-1%
Forma de Onda	Senoidal	Senoidal	Senoidal	Senoidal	Senoidal	Senoidal	Senoidal	Senoidal
Dist. Harmônica	< 3%	< 3%	< 3%	< 3%	< 3%	< 3%	< 3%	< 3%
Potência Real	1000VA	1000VA	1000VA	1000VA	1000VA	1000VA	1000VA	1000VA
Potência de Pico	1500VA	1500VA	1500VA	1500VA	1500VA	1500VA	1500VA	1500VA
Potência de Surto	2000VA	2000VA	2000VA	2000VA	2000VA	2000VA	2000VA	2000VA
Corrente Máxima	8 Amp	4,5 Amp	8 Amp	4,5 Amp	8 Amp	4,5 Amp	8 Amp	4,5 Amp
Consumo standby	5 Watts	5 Watts	5 Watts	5 Watts	5 Watts	5 Watts	5 Watts	5 Watts
Eficiência	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%	> 85%

www.totalpower.eco.br
contato@totalpower.eco.br

Totalwork Comércio e Serviços em Tecnologia Ltda
Rua Esmeralda, 977
07781-180 - Cajamar - SP
Whatsapp - 11-4407-1308