Modelo FBP1000-R
Fonte/Retificadora/Carregadora - 1000Watts - Rack





Fonte Retificadora desenvolvida especialmente para alimentar nossa linha RACK de Inversores Senoidais e simultaneamente carregar suas baterias, podendo também alimentar seus equipamentos que operem em 48Vdc nominais (switchs, roteadores, etc.)

Desenvolvido com o que há de mais moderno no mercado, nossa linha de Fontes FBP opera em alta frequência utilizando tecnologia FullBridge, garantindo a você e seus equipamentos eficiência, segurança e longa vida.

Ideais para ambientes onde organização, segurança e eficiência são fundamentais, nossa linha de Fontes FBP é dotada de conectores de engate rápido tipo Anderson garantindo agilidade e eficiência na instalação e manobra de cabos, fundamentais na operação de sistemas críticos.

Abaixo você encontra detalhes técnicos do produto:

- **Fonte Retificadora / Carregadora**
- **Tecnologia Chaveada FullBridge**
- Baixíssimo consumo em standby
- **100% Compatível com células de Chumbo, Litio e LiFePO4**
- Voltagem de entrada 220Vdc +- 10% - FNT ou FFT
- Freqüência de entrada 43Hz a 70Hz
- **Voltagem de saída 56Vdc +- 5%**
- **Corrente de saída max 18Amp**
- **Potência de saída max 1000Watts**
- **Alta eficiência > 85%**
- Baixo nível de ripple < 1%
- Indicação de Operação
- Indicação de Bloqueio
- Proteção por fusível de ação rápida
- **Proteção contra curto circuito na saída (limitador corrente)**
- Proteção contra superaquecimento
- **Filtro EMI anti interferência**
- **02 conectores de saida com engate rápido Tipo Anderson**
- 03 conectores de saída com borne parafusável
- Aterramento de gabinete
- **Refrigeração dupla automática e silenciosa**
- Gabinete metálico com pintura eletrostática
- Índice de Proteção Ip30
- Medidas 48cm x 28cm x 9cm
- Peso 2830g

www.totalpower.eco.br
contato@totalpower.eco.br

Totalwork Comércio e Serviços em Tecnologia Ltda
Rua Esmeralda, 977
07781-180 - Cajamar - SP
Whatsapp - 11-4407-1308